

Przesyłanie logo użytkownika (ekran powitalny) Seria Avtek TS7 Mate i Lite

Należy pamiętać

Zmiana logo startowego jest ingerencją w firmware ekranu (menu debugowania). Należy zachować ostrożność podczas tego procesu i dokładnie przestrzegać poniższej instrukcji. Wszelkie inne, nieautoryzowane zmiany w menu debugowania są łatwe do wykrycia i mogą uszkodzić płytę główną ekranu, co nie będzie objęte gwarancją.

Wymagania

- Avtek TouchScreen
- pilot zdalnego sterowania (+baterie)
- pamięć flash USB (pendrive)
- PC (przesyłanie plików do pamięci flash USB) - maks. 4gb zalecane
- plik graficzny z logo
 - format pliku: BMP
 - rozdzielczość: 1920x1080
 - maksymalny rozmiar pliku: 190 kb

Przygotowanie pamięci flash USB

1. Sformatuj pamięć flash USB, ustawiając system plików jako FAT32.
2. Załaduj logo bezpośrednio do pamięci flash (katalog główny)
3. Zmień nazwę pliku na "boot0.bmp".

Wgrywanie logo

1. Włącz ekran
2. Podłącz pamięć flash USB do portu USB po prawej stronie ekranu. Nie zaleca się korzystania z przednich portów USB.
3. Za pomocą pilota zdalnego sterowania naciśnij przycisk "input", a następnie odpowiednio "1", "3", "7", "9".
4. Po kilku sekundach pojawi się menu debugowania. Wybierz opcję "System Settings".
5. Wybierz opcję " Replace Logo and Animation ", a następnie "Confirm".
6. Poczekaj na komunikat z potwierdzeniem.
7. Nowe logo pojawi się po ponownym uruchomieniu ekranu.

W przypadku pytań i problemów - prosimy o kontakt z zespołem wsparcia ViDiS.

